

NÄIN ASENNAT NETIN KOTIISI

Kytchentäohjeet VDSL2-modeemiin

1. **Kytke modeemin virtajohto modeemiin ja pistorasiaan.** Mikäli modeemissa on erikseen virtakytkin, laita modeemi päälle. Modeemiin pitäisi syttyä virtavallo (esim. power/pwr) ja mahdollisesti modeemin tilasta kertova valo (esim. status/sys).
2. **Kytke modeemin mukana tullut puhelinjohto modeemiin ja puhelinrasiaan.** Modeemissa oikean liittimen nimi on esim. DSL tai LINE. Monet modeemivalmistajat toimittavat modeemin mukana yhden häiriönestosuodattimen. Sitä ei tarvita, ellei käytössä ole lankapuhelinta tai muita puhelinverkkoon kytkettäviä laitteita. Mikäli yhteys modeemin ja verkon välillä toimii, useimmissa modeemissa syttyy DSL tai VDSL2-valo siinä vaiheessa, kun modeemi saa yhteyden verkkoon. Tämä saattaa kestää muutamia minuutteja. Varmista valojen oikea toiminta modeemin ohjekirjasta.
3. **Kytke modeemin ja tietokoneen väliin verkkokaapeli.** Modeemissa on yleensä 1 tai 4 Ethernet-porttia, joihin verkkokaapeli on mahdollista kytkeä. Porttien vieressä lukee useimmiten LAN, Ethernet tai Eth. Tietokoneesta löytyy samanlainen liitin kuin modeemista, jos siinä on Ethernet-verkkokortti. Yleensä kaikki modeemin portit toimivat samalla tavalla, mutta joissakin modeemeissa toiminnassa on eroja. Varmista tämä modeemisi ohjekirjasta. Mikäli modeemissa on USB-liitäntä, on sen käyttö mahdollista, mutta sitä ei suositella. USB:n käyttö vaatii laiteajureiden asentamista toisin kuin Ethernet. Jos modeemissasi on WLAN ominaisuus, voit käyttää yhteyttä myös langattomasti.

